

Таблица 8 – Потребляемая мощность

Выходной сигнал	Напряжение питания, В	Мощность потребляемая, Вт, для моделей			
		5XXX	7XXX	8XXX	8XX8
релейный	9-24	0,48			
0-5 мА	9-24	0,22	0,22	0,22	0,22
4-20 мА	9-24	0,48	0,48	0,48	0,48
0,4-2 В	3,2-5	0,015	0,015	0,015	0,015
	9-24	0,072	0,072	0,072	
0-5 В	9-24	0,1	0,1	0,1	
0-10 В	12-24	0,1	0,1	0,1	
RS-485	3,2-5	0,023	0,022	0,23	
	9-24	0,77 гр.*	0,1	0,1	
USART	3,2-5	0,015	0,015	0,15	
	9-24	0,072	0,072	0,072	
HART	9-24	0,1	0,1	0,1	
USB	USB	0,025	0,025	0,25	
4-20 мА и HART	14-24	0,48	0,48	0,48	
4-20 мА и USART	9-24	0,48	0,48	0,48	
4-20 мА и RS-485	9-24	1,08 гр.*		1,08 гр.*	
ПК - цифровой по радио каналу	3,2-5	0,18	0,18	0,18	
	9-24	0,85	0,85	0,85	

* «гр.» – модификация с гальванической развязкой линий питания и выходного сигнала